



# HD-TVI 카메라 영상 출력 모드 (AHD) 변경 방법

Easy Manual

*MTC-2230BR*

*MTC-2210DR*

작성일 : 2019년 2월 12일

## A. 개요

당사 HD TVI 카메라는 녹화기 UTC 통신으로 카메라 설정 변경이 가능합니다.

OSD 메뉴에 관한 조작은 COAX를 통한 UTC 통신으로 진행 합니다.

이 문서는 아이디스 HD-TVI 녹화기에 연결한 카메라를 UTC 통신으로 카메라 영상 출력 방식을 변경하는 방법에 대해서 안내 합니다.

- 출력 변경 주의 사항


1. 당사는 HD-TVI 출력 방식을 권장하며, 출력 변경으로 인해 발생하는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.
2. CVBS 출력으로 변경 시에는 다시 HD-TVI나 AHD 신호 방식으로 변경이 불가능 합니다.  
(변경 하시고자 한다면 당사에 입고를 하셔야 합니다.)

- OSD AHD 출력 변경 지원 모델

모델명
MTC-2230BR
MTC-2210DR

## B. 출력 변경 방법


1. 녹화기 '설정-카메라-PTZ' 메뉴에 진입 합니다.




2. 출력 방식을 변경하고자 하는 카메라의 모드를 UTC로 지정 한 뒤 제품이 UTC OSD로 변경 되었는지 확인 하여 저장을 합니다.




3. 실시간 화면에서 UTC를 진행하고자 하는 카메라 채널을 선택하여 1채널 모드로 변경 한 뒤, 마우스 우측 버튼을 클릭하여 메뉴 조정을 선택 합니다.




4. 메뉴 조정의 확인 버튼을 선택 하면 해당 카메라 OSD로 진입 합니다.




5. 메뉴 조정의 위 아래 화살표 버튼을 이용해 SYSTEM으로 이동 후 확인을 선택하여 SYSTEM에 진입 합니다.




6. 메뉴 조정의 확인 버튼을 선택 하여 OUTPUT MODE에 진입 합니다.





7. 메뉴 조정의 좌 우 버튼을 선택해 HD OUTPUT 의 출력을 지정 합니다.



8. 메뉴 조정의 위 아래 버튼을 선택해 CONFIRM으로 이동 후 확인을 선택하면 출력 모드가 즉시 지정 됩니다.



9. RETURN - RETURN - EXIT 을 선택 하면 OSD가 종료 됩니다.



-끝-