

DR-S1308P

- IDIS Cybersecurity 적용
- IDIS Intelligent Codec 적용
- IDIS Smart Failover 적용
- 최대 70Mbps 처리
- 최대 240ips 5MP 실시간 녹화
- 최대 240ips 5MP 실시간 감시
- DirectIP 프로토콜을 통한 손쉬운 설치, 설정 및 재생
- 8채널 PoE 스위치 내장
- FEN 서비스를 통한 원클릭 네트워크 구성 지원



제품사양

비디오	
비디오 입력	8 IP 채널
최대 데이터 처리량	70Mbps
지원 카메라	DirectIP
비디오 출력	1 HDMI, 1 VGA
감시 해상도	1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
감시 속도	Up to 240ips
디지털 줌	x2 ~ x12
녹화	
최대 처리량	40Mbps, 240ips@5MP
녹화 해상도	Up to 5MP (IP Camera 사양에 의존)
압축방식	H.265, H.264
녹화 모드	Time-lapse, Event, Pre-event, Panic
이벤트 동작	Motion Detection, Trip-zone, Tampering, Video Loss, Etc.
재생	
퍼포먼스	4ch Full HD 동시 재생
검색 모드	Time-lapse, Event Log, Motion
디지털 줌	x2 ~ x12
저장공간	
HDD	SATA x1, (Up to 6TB Capacity, 3.5")
최대용량	6TB=6TB x 1
네트워크	
클라이언트 연결	Fast Ethernet (Client) x1
카메라연결	Fast Ethernet (IP Camera) x8
전송속도	20Mbps
카메라 전원공급	PoE (IEEE 802.3at Class 4) Supported 8 Ports, 50W
원격 데이터 백업	IDIS Player, AVI, JPG
이벤트 알림	Email (MP4), Callback to Remote S/W, Push Notification (IDIS Mobile)
양방향 오디오	No
원격 클라이언트	iRAS, IDIS Mobile, iNEX, IDIS Web(www.dvronline.net)
특수 기능	IDIS Cybersecurity 적용 IDIS Intelligent Codec 적용 IDIS Smart Failover 적용
인터페이스	
오디오 입력/출력	No
알람 입력/출력	No
알람 리셋 입력	-
시리얼 인터페이스	No
USB	USB2.0 x 2
유저 인터페이스	Mouse
일반	
운영체제	Embedded Linux
외형치수 (W x H x D)	205mm x 44.5mm x 216.4mm
중량	1.31 kg (with 1 HDD)
동작 온도	0°C to 40°C
동작 습도	0% ~ 90%
전원 입력	NVR Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 2A, Output : 56V, 1.28A)
전력 소비량	NVR: 54-56V, 1.14-1.1A, 61.6W PSE : Max. 50W
인증	KC, CE, FCC

외관도

(Unit - mm)

