

# NR-1308P

- 최대 70Mbps 처리
- 최대 240ips 5MP 실시간 녹화
- 최대 240ips 5MP 실시간 감시
- DirectIP 프로토콜을 통한 손쉬운 설치, 설정 및 재생
- 8채널 PoE 스위치 내장
- FEN 서비스를 통한 원클릭 네트워크 구성 지원



## 제품사양

비디오	
비디오 입력	8 IP 채널
최대 데이터 처리량	70Mbps
지원 카메라	DirectIP
비디오 출력	1 HDMI, 1 VGA
감시 해상도	1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
감시 속도	Up to 240ips
디지털 줌	x2 ~ x12
녹화	
최대 처리량	40Mbps, 240ips@5MP
녹화 해상도	Up to 5MP (IP Camera 사양에 의존)
압축방식	H.265, H.264
녹화 모드	Time-lapse, Event, Pre-event, Panic
이벤트 동작	Motion Detection, Trip-zone, Tampering, Video Loss, Etc.
재생	
퍼포먼스	4ch Full HD 동시 재생
검색 모드	Time-lapse, Event Log, Motion
디지털 줌	x2 ~ x12
저장공간	
HDD	SATA x1, (Up to 6TB Capacity, 3.5")
최대용량	6TB=6TB x 1
네트워크	
클라이언트 연결	Fast Ethernet (Client) x1
카메라연결	Fast Ethernet (IP Camera) x8
전송속도	20Mbps
카메라 전원공급	PoE (IEEE 802.3at Class 4) Supported 8 Ports, 50W
원격 데이터 백업	IDIS Player, AVI, JPG
이벤트 알림	Email (MP4), Callback to Remote S/W, Push Notification (IDIS Mobile)
양방향 오디오	No
원격 클라이언트	iRAS, IDIS Mobile, iNEX, IDIS Web(www.dvronline.net)
인터페이스	
오디오 입력/출력	No
알람 입력/출력	No
알람 리셋 입력	-
시리얼 인터페이스	No
USB	USB2.0 x 2
유저 인터페이스	Mouse
일반	
운영체제	Embedded Linux
외형치수 (W x H x D)	205mm x 44.5mm x 216.4mm
중량	1.31 kg (with 1 HDD)
동작 온도	0°C to 40°C
동작 습도	0% ~ 90%
전원 입력	NVR Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 2A, Output : 56V, 1.28A)
전력 소비량	NVR: 54-56V, 1.14-1.1A, 61.6W PSE : Max. 50W
인증	KC, CE, FCC

## 외관도

(Unit - mm)

